

Luminaria de Emergencia ERL-42000D



Equipo especial para iluminación automática en caso de corte de energía eléctrica.

Las luces de emergencia **ERALED**, dieron un paso más en la evolución de los sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son led.

PARAMETROS TECNICOS

Modelo	ERL 42000D
Cantidad de leds	48 SMD LED
Angulo de iluminación	120°
Potencia total	20 watts
Vida útil	50,000 Horas
Intensidad luminosa total	1600Lm
Temperatura	-10°C-55°C
Charging voltaje	110-240V 50/60Hz
IP	IP30
Consumo de corriente AC	50mA
Tarjeta de protección de batería	SÍ
Batería	6V 4.5Ah Seca Acido de plomo
Tiempo de Vida Batería	300 ciclos
Duración/autonomía	05 Horas con dos faros 10 horas con 1 faro
Tiempo de recarga de batería	24 Horas (80%)
Led indicador de AC	SI
Led indicador de batería	SI
Superficie cubierta	220-440m ²
Switch de encendido	SI
Garantía	01 Año



APLICACION



MANTENIMIENTO

***Las baterías deben de sustituirse cada 08 meses para un óptimo funcionamiento.**

DIMENSIONES

