

Luminaria de Emergencia ERL-42636D



Equipo especial para iluminación automática en caso de corte de energía eléctrica.

Las luces de emergencia ERALED, dieron un paso más en la evolución de los sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son led.

PARAMETROS TECNICOS

Modelo	ERL 42636
Cantidad de leds	36SMD LED
Angulo de iluminación	90°
Potencia total	20 watts
Vida útil	50,000 Horas
Intensidad luminosa total	1200Lm
Temperatura	-10°C-55°C
Charging voltaje	110-240V 50/60Hz
IP	IP20
Consumo de corriente AC	50mA
Tarjeta de protección de batería	Sí
Batería	6V 4.5Ah Seca Acido de plomo
Tiempo de Vida Batería	300 ciclos
Duración/autonomía	05 Horas con dos faros 10 horas con 1 faro
Tiempo de recarga de batería	<15 Horas
Led indicador de AC	SI
Led indicador de batería	SI
Superficie cubierta	220-440m ²
Switch de encendido	SI
Garantía	01 Año



APLICACION



MANTENIMIENTO

***Las baterías deben de sustituirse cada 08 meses para un óptimo funcionamiento**

DIMENSIONES

